

LU02.A03 - Logische Operationen

Hilfsmittel

- Schreibzeug
- Taschenrechner mit Grundfunktionen

Wahrheitstabellen

Die fehlenden Angaben sind mit Hashtags (#####) gekennzeichnet. Ergänzen Sie diese fehlenden Angaben. Beachten Sie, dass manche Zellen über mehr als eine Zeile gehen.

Beispiel

Wert 1	Operation	Wert 2	Resultat
false	AND	true	false
false		false	false

Aufträge

Wert 1	Operation	Wert 2	Resultat
true	OR	false	#####
false		#####	true
true	#####	false	true
true	#####	true	false

[Lösung](#)

Logische Operationen mit Zahlen

Verknüpfen Sie die beiden Zahlen mit dem angegebenen logischen Operator.

1. Umwandeln der Zahl ins Binärsystem.
2. Durchführen der logischen Operation.
3. Umwandeln der Zahl ins vorgegebene Zahlensystem.

Beispiel

$$135_{10} \text{ OR } 87_{10} = ???_{10}$$

1. Umwandeln ins Binärsystem
 - $1000\ 0111_2$ OR $0101\ 0111_2$
2. Durchführen der logischen Operation OR

1000	0111	
OR	0101	0111

1101	0111	
=====		

3. Umwandeln der Zahl ins Dezimalsystem.

◦ 215_{10}

Resultat: 135_{10} OR $87_{10} = 215_{10}$

Aufträge

- 27_{10} AND $102_{10} = ???_{10}$
- $1E3_{16}$ XOR $8A_{16} = ???_{16}$
- -34_{10} OR $92_{10} = ???_{10}$

Lösung



Marcel Suter

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/de/modul/m114/learningunits/lu02/aufgaben/logischeoperationen?rev=1769631166>

Last update: **2026/01/28 21:12**

